

# IN-CIRCUIT TESTER

## インサーキットテスター ZPC-IT9K



### 特長

- 1)レイアウトフリーな多彩なモデル(ノートPCで操作可能)
- 2)従来の操作性も残した Windows プログラムで操作も簡単
- 3)ZPC-1500/5000/7000の検査プログラムが使用可能
- 4)フォトランジスタのONテスト機能を標準装備

### オプション

- 1)ファンクション機能を追加可能(ZPC-FT9K)
- 2)Wプレス対応可能
- 3)エリアセンサー取り付け可能
- 4)バーコードリーダーでの読み込みが可能

# IN-CIRCUIT TESTER

## ZPC-IT9K仕様

### ◎測定仕様

測定ステップ数	最大 20000 (※リソース容量により制限有り)
測定ポイント数	標準:256 (※128 単位で、最大:2048 まで増設可能)
測定スピード	総当りショートオープンチェック:約 1.5sec/500ピン (回路条件付きにて) コンポーネントチェック:約 1.4msec~20msec/step (回路条件付きにて)
測定内容・分解能	抵抗 0.001Ω~40MΩ/分解能:0.001Ω (ケルビン測定使用時 0.001Ω~3.99KΩ 最大 1024ピン) コンデンサ 10pF~40mF コイル 10μH~4H ダイオード 0.1V~40V DC 電圧 0V~±40V その他 デジタルトランジスタ,FET,フォトトランジスタカプラ オンテスト可
測定範囲	±1%~+999%/-99%又は絶対値
ゲーディング	最大 10ポイント/step
入力電源	AC100V~260V 自動切換、1KVA

### ◎装置仕様

OS	Windows7/Windows10(32bit)
形状	デスクトップ形・ノート形どちらでも可。
CPU	Celeron2GHz 以上
メモリー	256MB以上
記憶装置	HDD/SDD 100,100GByte 以上
LAN	イーサネットLAN接続出来る事。
プリンター	チケットプリンター(USB インターフェース) CTP-290/CBM 製相当品

### ◎推奨制御PC

入力電源	AC100V~260V 自動切換、1KVA
使用エア	0.5MPa
外形寸法	W:760mm D:800mm H:1730mm/標準モデル
重量	約 275Kg/標準モデル

本社	〒203-0003 東京都東久留米市金山町2-8-18	TEL.0424(71)3316 FAX.0424(74)1675
北日本営業所	〒021-0901 岩手県一関市真柴原 32-58	TEL.090(3096)7782 FAX.042(474)1675
名古屋営業所	〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷3-5 グロウハルビル4-A	TEL.052(776)7659 FAX.052(776)6419
大阪営業所	〒571-0039 大阪府門真市速見町9-27 第2ハイツタヒロ101	TEL.06(6906)0070 FAX.06(6909)6718
海外拠点	🌐 韓国 台湾 中国(上海、シンセン、香港) シンガポール マレーシア タイ	